

## DT392- Tablet PC: Einbauanleitung für die SIM-Karte des 3G-Moduls:

Diese Anleitung betrifft nur solche Geräte, die über ein eingebautes 3G-Modul verfügen.  
Für den Einbau wird je ein Kreuzschraubendreher der Größen PH1 und PH0 benötigt.



1. Lösen der 2 unteren Schrauben der Halterung (oder aller 4, Größe PH1)



2. Lösen der 6 Schrauben des Batteriefachs PH1  
**! Vorsicht beim Anheben des Deckels, da mit Audio-Kabel verbunden!**



3. Abstecken des Audio-Kabels, mit Batterie-  
deckel zur Seite legen



4. Entfernen der 2 Schrauben der rechten  
Metallabdeckung (Größe PH0)



5. Einsetzen der SIM-Karte in den Schieber,  
danach verriegeln

6. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder  
zusammenbauen.

Fertig!

Details hierzu auf der Produkte-Website [www.TabletPCworld.com](http://www.TabletPCworld.com)

Techn. Änderungen ohne Vorankündigung und Irrtum vorbehalten. Alle Rechte geschützt.